

SMART-KEY



Der Smart-Key ist eine intelligente Zugangslösung für Ihr Gebäude. Es werden nicht nur Tür und Tor geöffnet, sondern Sie können selbst bestimmen, welche Funktionen im Gebäude beim Einlesen des entsprechenden Benutzer/Finger ausgelöst werden sollen.

Sie können sich z.B. individuell von einem bestimmten Lichtszenario begrüßen lassen, nachdem die Tür über den Smart-Key geöffnet wurde. Ebenso können Sie den Zugang für bestimmte Personen zeitlich begrenzen und jederzeit wieder aus dem System entfernen.

Die kinderleichte Einrichtung und die unbegrenzten Möglichkeiten machen den Smart-Key einzigartig.

Eigenschaften / Einsatzgebiet

- Fingerprintsensor
- Hohe Sicherheit
- Hohe Erkennungsrate
- Manipulationsgeschützt
- Einzigartiger Komfort

Besonderheiten

- Einfaches Einlernen von Benutzer/Finger durch die Konfigurationssoftware Smart-Config
- Unbegrenzte Steuermöglichkeiten individuell auf den jeweiligen Benutzer anpassbar
- Spannungsversorgung über BUS-Leitung

Bedienelemente

- 1 x Fingerprintsensor

Anzeigeelemente

- 1 x LED für Betriebszustand

Technische Daten

- | | |
|--------------------------|--|
| • Abmessungen (HxBxT) | 50x50x35mm(Unterputz) |
| • Spannung | 24V DC (±10%) |
| • Anschluss | Schraubklemmen |
| • Leistungsaufnahme | ca. 1W |
| • Schutzart | IP44 |
| • Umgebungstemperatur | -30...70°C |
| • Programmierbare Finger | 250 |
| • Zutrittsprotokoll | ja |
| • Biometrische Daten | FAR 1×10^{-6} / FRR $1,4 \times 10^{-2}$ |
| • Montagehöhe | Unterputz: 1,55m Aufputz: 1,35m Integra: 1,55m |

Lieferumfang

- 1 x Smart-Key
- Bedienungsanleitung

Benötigtes Zubehör

- Smart-Com (Fanser)
- Smart-Router

Artikelnummern

- Smart-Key Unterputz: SB-EK-HOME-UP
- Smart-Key Aufputz: SB-EK-HOME-AP
- Smart-Key Integra: SB-EK-HOME-INTEGRA
- Smart-Com (Fanser): SFS-2.0
- Smart-Router: SRT-2

Anschlussbeispiel

